



CARACTERISTICAS GENERALES

- ▶ El módulo se provee en un gabinete plástico en formato 3M con las dimensiones de la figura, para ser montado sobre riel DIN simétrico.
- ▶ El frente del equipo posee indicadores tipo LED de color rojo que encienden cuando se activa el relé correspondiente.
- ▶ La alimentación de los relés es a través de las salidas de transistor PNP del PLC, como lo muestra la figura.
- ▶ La salida relé es del tipo Normal Abierto con contacto máximo de 5 Amp / 250Vca.
- ▶ El fusible de salida de cada relé es de 2Amp, en tamaño 5x20mm. Para el recambio de los mismos, presionar la tapa del portafusible y manteniendola oprimida girar un cuarto de vuelta en sentido antihorario.

